



Mehr **Sicherheit** für Ihren Alltag

Komfort und Sicherheit an jeder Tür

01 Zutrittskontrolle



Passwort
Die aus 4-12 Ziffern bestehende Passwörter können jederzeit geändert werden. (1010/1020)



Touch- Key
ID-Typ Touch-Keys, mit Kennwort das zur jeder Zeit geändert werden kann. (1010)



RF Karte
Kreditkarten oder andere Karten, die einen Chip enthalten. (1020)



Schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger, die über einen eingebauten Chip verfügen. (1020)

02 Erhöhte Sicherheit

Besonders sichere Schließsysteme

Ein festes Schlossmechanismus, das die Verformung oder Biegung der Tür von Außen verhindert.

Feuerwarn-Sensor

Wenn die Innentemperatur eine bestimmte Grenze überschreitet, wird ein Alarmsignal ausgelöst und die Tür öffnet sich automatisch.

Schutz gegen elektrostatische Entladungen

Hochentwickelte Schaltungstechnologie für den Schutz vor Hochspannungsstromschlägen bietet eine erhöhte Stabilität.

Notbatterie-Anschluss

Sollten sich die inneren Batterien entladen haben, besteht die Möglichkeit eine 9V Batterie anzuschließen um den Türschloss zu betätigen.

Doppelte Verriegelung

Die doppelte Verriegelung verhindert sowohl am Tag wie auch bei Nacht das Eindringen von Außen.

03 Technische Daten

Merkmale	SHS-1010 / SHS-1020
Schlüssel-Typ	SHS-1010 : ID Touch-Key & PIN SHS-1020 : RF Karte (13.56MHz RF Chip/A Typ) & PIN
Max. Kapazität	SHS-1010 : 20 Touch-Keys / 1 PIN-Kombination SHS-1020 : 20 RF Karten / 1 PIN-Kombination
PIN-Kombinationen	Aus 4~12 Ziffern
Max. Türtiefe	40~50mm
Material	Zn, Al, ABS
Feuchtigkeit	20% ~ 90%
Stromversorgung	DC 6V (Alkaline AA Batterie 4 Stk.)
Batterie-Lebensdauer	über 10 Monate (bei 10-facher Benutzung am Tag)

Touch-Key/PIN: SHS-1010
RF Karte/PIN: SHS-1020

Farbe: Rot

Außenteil (HxBxT): 173x76.6x26.2mm

Innenteil (HxBxT): 91.5x180.7x48mm

Balter Security GmbH

<http://www.samsung-intercom.de>

In den Diken 33

40472 Düsseldorf / Deutschland

Tel.: +49 (0) 211 550 44 737

Fax.: +49 (0) 211 550 44 739

E-mail: info@samsung-intercom.de